

HiFiMAN Kopfhörer HE-6

Der HiFiMAN Kopfhörer HE-6 ist ein offener magnetostatischer Kopfhörer mit schraubbarer Verkabelung. Die beiliegenden Kabel verwenden separate Masseleitungen für beide Kanäle und verringern hierdurch das Übersprechen zwischen den Kanälen.

Der HiFiMAN HE-5 LE ermöglicht bei adäquatem Antrieb ein ausgesprochen natürliches und harmonisches Klangbild. Es werden Kopfhörerverstärker mit einer Ausgangsleistung von mindestens 2 Watt empfohlen. Gönnen Sie Ihrem Kopfhörer eine Einspielzeit von mindestens 200 Stunden bevor Sie eine klangliche Bewertung vornehmen.

Zum Anschluss des Kopfhörers verwenden Sie die Mini-Coax Stecker am mitgelieferten Kabel. Der Stecker mit dem roten Punkt wird an der mit R für rechts gekennzeichneten Ohrmuschel angebracht. Hierzu werden die Stecker gerade auf die entsprechende Buchse gesteckt und dann die Mutter des Steckers von Hand angezogen. Ein wackeliger Stecker verursacht Kratzgeräusche und Aussetzer in der Wiedergabe. Bitte stellen Sie sicher nur die Mutter und nicht das Kabel selbst zu drehen.

Das beiliegende Kabel besteht aus zwei Teilen. In Kombination wird mit dem großen Klinkenstecker mit der typischen Kopfhörerbuchse eines Verstärkers, oder besser der eines Kopfhörerverstärkers, verbunden. Bitte bedenken Sie, dass viele Verstärker beim Einstecken eines Kopfhörers die Lautsprecherausgänge abschalten. Der 4-Pol-XLR Stecker ist zum direkten Anschluss an einen Kopfhörerverstärker mit symmetrischem Ausgang konzipiert. Die Beschaltung entspricht dem verbreiteten AKG K 1000 Standard. Der beiliegende Adapter erlaubt einen einfachen Vergleich zwischen symmetrischem und unsymmetrischem Betrieb.

Es ist theoretisch möglich den HiFiMAN HE-6 auch an den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers zu betreiben. Der verwendete Verstärker darf hierbei eine maximale Ausgangsleistung von 70 Watt nicht überschreiten und muss auch bei der höheren Impedanz von 50 Ohm stabil arbeiten. Ob Ihr Verstärker diese Bedingungen erfüllt erfahren Sie vom Hersteller Ihres Verstärkers. Achtung – Überlastschäden durch zu hohe Spannungsspitzen oder technische defekte an den verwendeten Verstärkern fallen nicht unter die Garantie. Diese Betriebsart wird nicht empfohlen.

Technische Daten des HiFiMAN HE-6:

Frequenzgang: 8 Hz - 65.000 Hz
Impedanz: 50 Ohm
Wirkungsgrad: 83,5 dB bei 1 mW
Gewicht ohne Kabel: ca. 500 g

Lieferumfang HiFiMAN HE-6:

- stabile Transportkiste
- 2m langes symmetrisches Anschlusskabel aus monokristallinem Kupfer von 4-Pol-XLR auf Mini-Coax
- 1m langes Adapterkabel aus monokristallinem Kupfer von 3-Pol-Klinke auf 4-Pol-XLR
- 1 Paar Mini-Coax Stecker für eigene Kabelkonfektion

Garantie:

Drei Jahre ab Kaufdatum bei einem Sieveking Sound Händler in Verbindung mit der Kaufquittung für den Erstkunden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hifiman.de.